

## Bouton d'urgence sans fil BR33

Sollicitez de l'aide où que vous soyez



Qu'il s'agisse de la présence d'un intrus armé ou d'une urgence médicale, les situations qui nécessitent une intervention immédiate peuvent survenir à tout moment. Le bouton d'urgence sans fil BR33 de Verkada vous permet d'appeler immédiatement à l'aide tout en tirant parti des fonctionnalités des autres appareils Verkada afin de fournir des informations contextuelles supplémentaires sur l'incident.

### Entièrement personnalisable

- Choix entre un déclenchement par pression simple, double, triple ou longue pour réduire les fausses alertes
- Possibilité de les attacher à un cordon porté autour du cou ou de les installer sur un mur ou sous un bureau

### Intégration native à l'écosystème Verkada

- Associez des flux vidéo à un bouton d'urgence spécifique pour bénéficier de davantage d'informations contextuelles
- Déterminez les personnes à prévenir et si les services d'urgence doivent être contactés directement
- Les boutons peuvent déclencher le verrouillage des portes, un dispositif d'alarme, et plus encore
- Bouton d'urgence numérique disponible sur l'application mobile Alarms

### Facile à configurer

- Les boutons d'urgence sans fil s'apparient automatiquement au hub sans fil BH61 de Verkada
- Configuration et gestion simplifiées des paramètres depuis le tableau de bord Command dans le cloud, même en déplacement

### Conception robuste

- Envoi de notifications en cas de déconnexion du bouton d'urgence ou de batterie faible
- Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans
- Garantie de 10 ans
- Mise à jour automatique des firmwares garantissant la sécurité des systèmes



## Bouton d'urgence sans fil BR33

### Spécifications techniques

**BR33**

### Alimentation et réseau

<b>Alimentation</b>	1 x batterie au lithium CR123A	<b>Communication sans fil</b>	Transmetteur breveté 915 MHz (États-Unis, Canada) / 868 MHz (Royaume-Uni, Europe) // 916,8 MHz (Australie)
<b>Autonomie de la batterie</b>	Jusqu'à 5 ans		

### Général

<b>Poids</b>	49 g / 1,73 oz	<b>Température de fonctionnement</b>	0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F ; humidité de 0 à 90 %
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 81 mm / 3,2 po Largeur : 36 mm / 1,42 po Profondeur : 124 mm / 0,94 po	<b>Voyant LED</b>	Transmission réussie, échec de la transmission, batterie faible
<b>Certifications</b>	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, NDAA	<b>Garantie</b>	10 ans

### Installation

<b>Accessoires inclus</b>	Guide de démarrage rapide, tiges d'ancrage, chevilles murales, clé Torx, support de montage avec adhésif VHB	<b>Options de montage</b>	Montage mural ou en surface ; anneau pouvant être passé à un cordon porté autour du cou
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Pour en savoir plus sur la conformité et la disponibilité de nos produits dans différentes régions, consultez la page <https://www.verkada.com/alarms-availability/>



## Hub d'alarme sans fil BH61

### Hub de capteurs sans fil



Notre hub alimenté par PoE assure une liaison bidirectionnelle avec les capteurs Verkada sans fil qui y sont connectés.

#### Couverture complète

- Prise en charge d'un maximum de 60 capteurs sans fil à une distance pouvant atteindre 305 m (1 000 pi)
- Montage mural ou au plafond

#### Gestion simplifiée

- Gestion dans le cloud depuis Command pour une configuration des appareils et une surveillance simplifiées
- Mise à jour automatique du firmware avec ajout des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité

#### Connexion ininterrompue

- Batterie de secours intégrée pour garantir le fonctionnement du système pendant au moins 12 heures en cas de coupure de courant
- Compatible avec l'accessoire ACC-CEL-LTE pour une connectivité cellulaire de secours prête à l'emploi

#### Conception robuste

- Garantie de 10 ans unique sur le marché
- Mise à jour automatique des firmwares garantissant la sécurité des systèmes



## Hub d'alarme sans fil BH61

### Spécifications techniques

**BH61**

#### Alimentation et réseau

<b>Consommation électrique</b>	14 W	<b>Connectivité</b>	Connecteur câble RJ-45 10/100 Mbit/s pour la connexion réseau/PoE USB 2.0 pour module mobile de secours ACC-CEL-LTE (non fourni)
<b>Batterie de secours (interne)</b>	7,3 V / 2 850 mAh 12 heures d'autonomie en utilisation normale	<b>Communication sans fil</b>	Transmetteur breveté 915 MHz (États-Unis, Canada) / 868 MHz (Royaume-Uni, Europe) // 916,8 MHz (Australie)

#### Général

<b>Poids</b>	0,87 kg / 1,91 lb	<b>Température de fonctionnement</b>	0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F ; humidité de 0 à 90 %
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 155 mm / 6,1 po Largeur : 155 mm / 6,1 po Profondeur : 67 mm / 2,6 po		
<b>Certifications</b>	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, NDA	<b>Garantie</b>	10 ans

#### Installation

<b>Accessoires inclus</b>	Guide de démarrage rapide, 3 vis décolletées, 3 écrous papillons, 3 rondelles, 4 tiges d'ancrage, 4 chevilles murales, clé Torx	<b>Options de montage</b>	Chevilles d'ancrage (M8) et vis (M5) pour cloisons sèches
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------



## Informations relatives à la commande

### Tarifs du bouton d'urgence sans fil BR33

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
BR33-HW	Bouton d'urgence sans fil	199 USD

### Tarifs du hub sans fil BH61

BH61-HW	Hub d'alarme sans fil	999 USD
LIC-BH-1Y	Hub d'alarme sans fil - Licence de 1 an	249 USD
LIC-BH-3Y	Hub d'alarme sans fil - Licence de 3 ans	599 USD
LIC-BH-5Y	Hub d'alarme sans fil - Licence de 5 ans	999 USD
LIC-BH-10Y	Hub d'alarme sans fil - Licence de 10 ans	1 999 USD

### Tarifs de la licence d'alarmes LIC-BA<sup>1</sup>

LIC-BA-1Y	Licence d'alarmes de 1 an	1 500 USD
LIC-BA-3Y	Licence d'alarmes de 3 ans	4 500 USD
LIC-BA-5Y	Licence d'alarmes de 5 ans	7 500 USD
LIC-BA-10Y	Licence d'alarmes de 10 ans	15 000 USD

1. Une licence par adresse physique ; comprend un service de vidéosurveillance professionnelle 24 h/24 et 7 j/7 ; nécessaire pour le fonctionnement des dispositifs d'alarme Verkada.